

PX10000

ENGINEERED FOR PROFESSIONAL PERFORMANCE



Ready to move where power is needed, and configured with a strong and compact frame with integrated handle and wheels and central lifting point, that allow to transport it easily.

Erogazione

Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230
Fattore di potenza	$\cos \phi$	0.9
Fasi		1

Potenza

Potenza nominale massima LTP	kVA	10.3
Potenza nominale massima LTP	kW	9.3
Potenza nominale in servizio continuo COP	kVA	9.4
Potenza nominale in servizio continuo COP	kW	8.5

Definizione della potenza (Standard ISO8528 1:2005)

COP - Continuous Power:

Identifica la potenza meccanica che il motore endotermico può fornire ad uso continuativo alimentando un carico continuativo al 100%, per un numero illimitato di ore all'anno, nelle condizioni operative e con gli intervalli di manutenzione stabiliti dal costruttore del motore stesso.

LTP - Limited Time running Power:

Identifica la massima potenza meccanica disponibile che il motore endotermico può fornire, nelle condizioni operative e con gli intervalli di manutenzione stabiliti dal costruttore del motore stesso, alimentando un carico per un numero di ore limitato (dato indicato dal costruttore del motore).

Motore

Marca Motore	PRAMAC	
Modello	LC196FD	
[50Hz] Livello emissioni gas di scarico	Stage V	
Sistema di raffreddamento	Aria	
Cilindrata	cm ³	622
Aspirazione	Naturale	
Numero giri motore	rpm	3000
Regolatore di velocità	Meccanico	
Carburante	Benzina	
Capacità carter olio	l	1.6
Sistema di avviamento	Elettrico (+Strappo)	



Alternatore

Classe	H	
Poli	2	
Frequenza	Hz	50
Sistema di regolazione della tensione	AVR	

Dimensioni e peso

Lunghezza	(L) mm	837
Larghezza	(W) mm	785
Altezza	(H) mm	924
Peso (a secco)	Kg	143
Dimensioni scatola LxWxH	mm	920x645x675
Capacità serbatoio carburante	l	48



Autonomia

Consumo carburante @ 75% PRP	l/h	4.29
Autonomia @ 75% PRP	h	11.19



Rumore

Potenza acustica (LWA)	dBA	101
Pressione acustica a 7 m	dB(A)	73

PANNELLO DI CONTROLLO

Pannello integrato e connesso al gruppo elettrogeno completo di:

Comandi:

- Chiave di avviamento: OFF -ON -START

Strumentazione:

- Voltmetro.
- Amperometro
- Indicatore livello carburante

Protezioni:

- Protezione termica
- Oil Guard (bassa pressione olio).

OUTPUT:

- 12V DC 8.3A

PRESE

SCHUKO 230V 16A IP44	2
2P+T CEE 230V 32A IP44	2



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 24/11/2020 (ID 10082)

©2020 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice

